

REPORT

Seria 70



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

Relee electronice de supraveghere a tensiunii pentru aplicații trifazate

Tipul 70.42

Tipuri multifuncționale,
asigurând flexibilitatea supravegherii:
Subtensiunii, Supratensiunii, Câmp de
supraveghere, Succesiunea fazelor,
Lipsă fază, Asimetrie și Lipsă neutru.



Omologări (conform tipului)



Caracteristici

- 2 C – contacte comutatoare la ieșire, 8 A
- Logică de protecție pozitivă – contactul de ieșire se deschide dacă releul detectează o eroare
- Toate funcțiile și valorile pot fi ușor reglate prin intermediul selectoarelor de pe partea frontală
- Se pot utiliza atât șurubelnițele cu cap plat cât și cele cu cap cruce pentru: selectarea funcției, reglarea temporizării și prinderea respectiv desprinderea releului de pe șină
- LED-uri indicatoare pentru o vizualizare imediată și clară
- Carcasă modulară, 35 mm lățime
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Relee de supraveghere a tensiunii

Tipul	70.11	70.31	70.41	70.42
Tensiunea nominală a sistemului V AC (50/60 Hz)	Monofazat 220...240 V AC	Trifazat 380...415 V AC	Trifazat 380...415 V AC	Trifazat 380...415 V AC
Intervalul nivelului de detecție a tensiunii	170...270 V	300...480 V	300...480 V	300...480 V
Neutru (Nul)	—	fără Neutru	cu / fără Neutru	cu Neutru
Configuratia contactului	1 C	1 C	1 C	2 C
Memorarea defectului	selectabilă	selectabilă	—	selectabilă
Întârzierea la deconectare	(0.5...60 s) reglabilă	(0.5...60 s) reglabilă	(0.5...60 s) reglabilă	(0.5...60 s) reglabilă
Dimensiuni (lățime, adâncime)	17.5 x 60 mm	35 x 60 mm	35 x 60 mm	35 x 60 mm
Funcția	Subtensiune	Subtensiune	—	Subtensiune
	Supratensiune	Supratensiune	—	Supratensiune
	Câmp de supraveghere	Câmp de supraveghere	Câmp de supraveghere	Câmp de supraveghere
	—	Sucesiunea fazelor	Sucesiunea fazelor	Sucesiunea fazelor
	—	Lipsă fază	Lipsă fază	Lipsă fază
	—	—	Asimetrie	Asimetrie
—	—	Lipsă neutru	Lipsă neutru	

Relee de supraveghere a succesiunii fazelor și lipsă fază

Tipul	70.61	70.62
Tensiunea nominală a sistemului V AC (50/60 Hz)	Trifazat 208...480 V AC	Trifazat 208...480 V AC
Intervalul nivelului de detecție a tensiunii	—	—
Neutru (Nul)	—	—
Configuratia contactului	1 C	2 C
Memorarea defectului	—	—
Întârzierea la deconectare	0.5 s fixă	0.5 s fixă
Dimensiuni (lățime, adâncime)	17.5 x 60 mm	22.5 x 100 mm
Funcția	Sucesiunea fazelor	Sucesiunea fazelor
	Lipsă fază	Lipsă fază

FINDER își rezervă dreptul de a face modificări la caracteristicile produselor sale în orice moment fără notificare prealabilă. FINDER nu își asumă nici o responsabilitate în cazul folosirii sau aplicării necorespunzătoare a produselor în urma cărora pot interveni daune sau vătămări a persoanelor.